

# 广州中逸光电子科技有限公司

## 测试报告 (Inspection report)

产品型号: ZP05-S24	批号:	日期: 2014-06-12	仪器编号: ADS1062C,
----------------	-----	----------------	-----------------

### 1. 耐压测试

Input to Output 4000 VAC Leakage current 5 mA at 1 min OK!

### 2. 测试数据

输入			输出			效率	纹波噪声 (mV)	电压精度	电压调整率	负载调整率	
U <sub>in</sub> (VAc)	I <sub>in</sub> (A)	P <sub>in</sub>	U <sub>out</sub> (V)	I <sub>out</sub> (A)	P <sub>out</sub>						
85	最小载	0.008	0.39	24.030	0.00	0.000		0.04%	0.12%	0.04%	
	半载	0.062	3.25	24.030	0.10	2.403	73.94%				30
	满载	0.125	6.79	24.030	0.21	5.046	74.32%				76
115	最小载	0.008	0.45	24.030	0.00	0.000					
	半载	0.048	3.15	24.030	0.10	2.403	76.29%				31
	满载	0.092	6.51	24.020	0.21	5.044	77.48%				50
230	最小载	0.005	0.50	24.020	0.00	0.000					
	半载	0.029	3.49	24.020	0.10	2.402	68.83%				67
	满载	0.049	6.59	24.010	0.21	5.042	76.51%				40
264	最小载	0.005	0.50	24.000	0.00	0.000					
	半载	0.027	3.58	24.000	0.10	2.400	67.04%	100			
	满载	0.046	6.71	24.000	0.21	5.040	75.11%	38			
								测试结果	符合技术手册参数要求 pass		

### 3. 稳定性

Vout	100%-0%-100%load	启动模式	turn on	测试结果	符合技术手册参数要求 pass
------	------------------	------	---------	------	-----------------

测试		审核		批准	
----	--	----	--	----	--